CMS 설정

EHR-F,H,Q

두현서비스

목 차


IP/DDNS 설정 · 1

영상 백업 · 5


백업 파일 형식 변환 · 7

로컬 DVR 설정 · 8


두현서비스




1. 설치한 CMS를 실행




2. 로그인 (기본 패스워드 : 1111)



3. Setup → CMS Setup




4. Language 에서 korean 선택 후 Save



5. 설정 → 서버설정


CCTV의 모든것 두현시큐리티 두현서비스 EGPIS




서버 추가

CCTV의 모든것 두현시큐리티 두현서비스 EGPLS

선택 1 : IP/DDNS 등록하실 경우






상단에 찾기 클릭 시 현재 해당 PC와 같은 내부 공유기에 연결된 녹화기를 검색하여 등록할 수 있습니다.


같은 현장이 아닌경우 좌측과 같이 해당 장비의 IP/DDNS 정보를 기입하여 등록하시면 됩니다.

서버 이름	예 : 사무실
네트웍 주소	등록하신 IP/DDNS정보(예: egpis.withcctv.com)
네트웍 포트	녹화기 TCP포트1 (기본값 : 8001)
사용자 ID	admin
사용자 PW	설정하신 녹화기 암호 (기본값 : 1111)

위 모든 정보 기입 후 OK 클릭


CCTV의 모든것 두현시큐리티 두현서비스 EGPIS






등록된 장비에서 마우스 우클릭 후 연결을 누르면 완료됩니다.

CCTV의 모든것 두현시큐리티 두현서비스 EGPIS







상단 도구 → 검색 혹은 검색 아이콘을 클릭합니다.

영상을 백업할 DVR을 연결합니다.

CCTV의 모든것 두현시큐리티 두현서비스 EGPIS






화면에 대고 마우스 우클릭, 카테고리에서 백업을 선택

*** 백업 : 현재 CMS 프로그램을 실행하는 PC에 저장**
*** DVR 로컬 백업 : 해당 녹화기 자체에 연결된 USB 혹은 CD롬 에 저장**


기간 → 백업할 카메라 선택 → 백업파일 저장위치 확인 혹은 변경 → 용량점검 → 백업 시작을 누릅니다.

*** 저장위치는 기본적으로 해당 CMS 프로그램 폴더내로 지정됩니다.**
*** 백업파일 용량은 해당 PC 드라이브에 남은 용량보다 클 수 없습니다.**





백업이 성공 메시지 확인 후 백업 위치에 보시면 EXE 파일로 백업파일이 생생 되어 있고 바로 재생하시면 됩니다.


CCTV의 모든것 두현시큐리티 두현서비스 EGPIS



백업파일이 꼭 AVI 형식이셔야 하는 경우 프로그램 내 EXE/AVI 변환기를 통해 변환할 수 있습니다.








상단 도구의 EXE/AVI 변환기 또는 AVI 아이콘을 선택

EXE File Open을 클릭하여 해당 EXE 파일을 불러오고 Start를 누르면 변환이 완료됩니다.

*** 변환 시 전 채널불가, 한 채널씩 변환 해주셔야합니다.**



연결된 DVR에 마우스 우 클릭 후 DVR 보기 시
로컬 메뉴로 진입 할 수 있고 각 설정 저장/변경 이 가능합니다.

- **단 네트워크 상태에 따라 조작이 느릴 수 있습니다.**